

Стол компьютерный СК5.

Сборка стола.

1. К боковинам стола №7,9 (730*570мм) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16.
2. К деталям №7,9 и №14 (150*360) прикрутите саморезами 3,5*16 ответные части направляющих (350 мм).
3. К деталям №7,9 и №8 (150*500) прибейте гвоздями пластмассовые опоры.
4. Соедините детали №8,9 с цоколем №13 (225*100) и деталью №12 (225*500) с помощью евровинта.
5. Детали №7,9 соединить ребром жесткости №10 (906*350) с помощью евровинта.
6. К стойкам №5 (568*200) и №3 (650*300) прикрутите полку №6 (200*200). Стойки №2,3,5 соедините полкой №4 (912*300) евровинтом. К деталям №3,5,6 прибейте на гвозди ДВПО (228*596).
7. К полученной надставке прикрепите столешницу №1 (950*650).
8. В нижнюю часть столешницы вкрутите два штока эксцентриковой стяжки.
9. Верхнюю часть стола соедините с нижней частью с помощью металлических уголков.
10. Вставьте в деталь №14 втулки эксцентриковой стяжки и закрепите к столешнице. Соедините детали №9,14 и детали 15 (318*70) 2 шт. евровинтом.
11. Ответные части направляющих (350 мм) прикрутите саморезами 3,5*16 к детали № 11 (546*350), полученную выкатную полку вставьте в стол.
12. К боковинам ящика №16,17 (350*100) прикрепите переднюю и заднюю стойки ящика №18,19 (261*100), прибейте ДВПО (346*290), соблюдая равенство диагоналей ящика. К нижней части ящика прикрепите ответные части направляющих (350 мм), вставьте ящик в стол.
13. К фасаду ящика №20 (146*346) прикрепите ручку, затем фасад прикрепите к передней части ящика №19.

Примечание: надставка может собираться, как на правую, так и на левую сторону, путем перемены мест стоек №2 и 3.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация:

| Детали: | Фурнитура: |
|---|-----------------------------------|
| 1. Столешница №1 (950*650) 1 шт. | 1. Направляющие (350 мм) 2 компл. |
| 2. Боковые стойки надставки №2,3 (650*300) 2 шт. | 2. Уголок металлический 4шт. |
| 3. Полка №4 (912*300) 1 шт. | 3. Ключ шестигранный 1шт. |
| 4. Стойка №5 (568*200) 1 шт. | 4. Гвозди 20гр. |
| 5. Полка №6 (200*200) 1 шт. | 5. Заглушка евровинта 24шт. |
| 6. Боковины стола №7,9 (730*570) 2шт. | 6. Евровинт 32шт. |
| 7. Боковина под системный блок №8 (150*500) 1 шт. | 7. Опора пластмассовая 6шт. |
| 8. Ребро жесткости №10 (906*350) 1 шт. | 8. Ручка 1шт. |
| 9. Выкатная полка №11 (546*350) 1 шт. | 9. Саморез (3,5*16) 32шт. |
| 10. Полка под системный блок №12 (225*500) 1 шт. | 10. Саморез (4*25) 4шт. |
| 11. Цоколь № 13 (225*100) 1 шт. | 11. Эксцентриковая стяжка 2шт. |
| 12. Боковина короба под ящик №14 (150*360) 1 шт. | |
| 13. Планки короба под ящик №15 (318*70) 2 шт. | |
| 14. Боковые стойки ящика №16,17 (350*100) 2 шт. | |
| 15. Передняя и задняя стойки ящ. №18,19 (261*100) 2 шт. | |
| 16. Фасад ящика №20 (146*346) 1 шт. | |
| 17. ДВПО (228*596) 1 шт. | |
| 18. ДВПО (346*290) 1 шт. | |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань.

Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель : ЗАО «Де-ПО 2000» г.Екатеринбург ул. Академика Вонсовского 1а

т.(343) 267-88-14.