

## Стол письменный СП 2

**Внимание!** При сборке изделия обращайтесь внимание на лицевую сторону деталей, которые помечены карандашом.

### Схема сборки корпуса стола

1. К боковинам №1, №2, №3 прикрутите металлические уголки шурупами 3,5\*16мм
2. Распакуйте направляющую на 350мм и прикрепите две ответные части на шурупы 3,5\*16мм к боковинам №2 и №3. Затем ко всем трем боковинам прибейте снизу на гвозди подпятники.
3. К боковине №2 прикрепите на евровинт ребро жесткости №4.
4. К ребру жесткости №4 прикрепите на евровинт боковину №1.
5. К боковине №2 прикрепите на евровинт заднюю стенку №5.
6. К задней стенке №5 прикрепите на евровинт боковину №3 и между боковинами №2 и №3 прикрепите цоколь №6 также на евровинт.
7. Положите столешницу №7 лицевой стороной вниз на ровную поверхность, затем поставьте получившуюся нижнюю часть стола на столешницу уголками вниз и прикрепите шурупами 3,5\*16мм

### Схема сборки ящиков

1. Прикрепите боковины ящика №11 и №12 на евровинт к боковинам ящика №9 и №10
2. Прикрепите на низ ящика, на гвозди ДВПО №13, соблюдая равенство диагоналей ящика.
3. Прикрепите направляющие 350мм на боковины №11 и №12 шурупами 3,5\*16мм
4. Прикрепите ручку к фасаду №8 и прикрепите его к собранному ящику шурупами 4\*25мм

### Детали

1. Боковины №1,2,3 - 730\*450 – 3шт.
2. Ребро жесткости №4 - 650\*350 – 1шт.
3. Задняя стенка №5 – 730\*350 – 1шт.
4. Цоколь №6 – 350\*100 – 1шт.
5. Столешница №7 – 1100\*600 – 1шт.
6. Фасад №8 – 378\*205 – 3шт.
7. Боковины ящика №9,10 – 292\*135 – 6шт.
8. Боковины ящика №11,12 – 380\*135 – 6шт.
9. ДВПО №13 – 378\*322 – 3шт.

### Фурнитура

1. Евровинт-22шт.
2. Заглушка-8шт.
3. Опора-6шт.
4. Уголок-6шт.
5. Саморез (3,5\*16мм)-50шт.
6. Саморез (4\*25мм)-12шт.
7. Гвозди-40шт.
8. Направляющие 350мм-3 комплекта
9. Ручка-3шт.
10. Ключ шестигранный – 1 шт.

**Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет.** Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

**Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а, Тел. 8 (343) 267-88-14.**

сп

